

# Электрическая отвертка НОТО

Руководство пользователя



1. Тип товара: электроотвертка с набором бит

2. Характеристики

- Перечень бит: крестовые – PH1, PH2, PH3; шлицевая – SL4; шестилучевые (Torx) – T15, T20, T25; шестигранные – H3, H4, H5, H6; крестообразная – PZ2
- Типоразмер бит: 4 x 30 мм
- Материал бит: легированная сталь S2
- Материал корпуса отвертки: пластик
- Материалы футляра: алюминий
- Максимальный крутящий момент: 4 Н·м
- Источник питания: литий-ионный аккумулятор 1500 мАч
- Размер отвертки: 179 x 34 x 35 мм
- Вес отвертки: 250 г
- Размеры упаковки: 213 x 66 x 66 мм
- Вес в упаковке: 320 г
- Страна-производитель: КНР

### 3. Эксплуатация инструмента

#### 3.1. Зарядка аккумулятора

Разъем для подзарядки аккумулятора находится на тыльной стороне корпуса отвертки. С помощью кабеля из комплекта подключите отвертку к любому источнику питания USB 5 Вт с силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает до 4 часов. Наблюдать за ходом процесса вы можете с помощью светодиодного индикатора, расположенного на корпусе: он будет мигать в процессе зарядки.

#### 3.2. Установка насадки

Внутри футляра располагается подставка с насадками (битами). Выберите нужную насадку и вставьте ее в магнитный держатель.

#### 3.3. Выбор усилия затяжки, использование инструмента



Для регулировки направления вращения и усилия используйте цилиндр с насечками в передней части инструмента.

Для выбора одного из трех режимов вращения совместите насечку на корпусе отвертки с отметкой на цилиндре.

Для выбора доступно 4 режима: OFF – для выключения двигателя, I – слабый, II – средний, III – наиболее мощный.

### 3.4. Включение и отключение отвертки

Для включения отвертки нажмите на клавишу в одном из двух направлений. Стрелка вперед активирует режим закручивания, а назад – выкручивания. При запуске механизма подсветка включится автоматически. Фонарь отключается автоматически через 5 секунд после того, как вы отпустите кнопку активации.

Когда вы отпускаете кнопку, насадка автоматически блокируется – и отвертку можно использовать в ручном режиме.

**Внимание!** Для всех работ, требующих значительных усилий, рекомендуется использовать отвертку в заблокированном состоянии.

## 4. Комплектация

- Отвертка HOTO Straight Handle
- Комплект бит – 12 шт.
- Пластиковый футляр
- Кабель Type-C – USB-A
- Предохранительный колпачок
- Документация