

**Пауэрбанк**

**Xiaomi ZMI Aura QB822**

Руководство пользователя



**1. Тип товара:** внешний аккумулятор

**2. Характеристики**

- Тип аккумулятора: встроенный, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
- Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик
- Входной порт для подзарядки встроенного аккумулятора: micro-USB или USB Type-C
- Выходные порты для подзарядки устройств: USB Type-A (2 шт.), USB Type-C (1 шт.)
- Поддержка стандартов быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0
- Режим работы портов для подзарядки устройств: 5 В – до 3 А, 9 В – до 3 А, 12 В – до 2,25 А, 15 В – до 1,5 А
- Максимальная суммарная мощность зарядки: 27 Вт
- Размеры: 150 x 70 x 25 мм
- Вес: ~320 г
- Размеры упаковки: ~175 x 75 x 30 мм
- Вес в упаковке: ~370 г
- Страна-производитель: КНР

### **3. Меры предосторожности**

**ВНИМАНИЕ!** Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Страйтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

**Запрещается:** самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

### **4. Зарядка пауэрбанка**

Для подзарядки аккумулятора вы можете использовать разъемы micro-USB или USB Type-C. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство к любому адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе компьютера.

Ход процесса можно отслеживать с помощью светодиодного дисплея, отображающего уровень заряда в процентах.

**Обратите внимание!** Вы в любой момент можете проверить заряд аккумулятора, нажав кнопку на боковой грани корпуса.

Время полной зарядки устройства составляет не менее 8 часов (при использовании адаптера с поддержкой Quick Charge), полная зарядка от порта USB на корпусе компьютера (сила тока – 0,5 А) может занять до 40 часов.

## 5. Использование пауэрбанка

Для подключения мобильных устройств используйте разъемы USB Type-A и USB Type-C, расположенные на передней панели (они маркированы как OUT 1, OUT 2 и OUT 3).



Режим работы разъема Type-C (на вход или выход) определяется устройством автоматически.

Технология быстрой зарядки доступна для всех трех портов. Наиболее мощным является порт Type-C (OUT 3). Доступные режимы указаны под разъемами.

Допускается одновременная зарядка трех устройств с использованием портов USB Type-A и USB Type-C. При этом суммарная мощность зарядки не может превышать 27 Вт.

Обратите внимание: технологии быстрой зарядки могут быть недоступны при использовании некачественных кабелей.

## 6. Комплектация

Внешний аккумулятор  
Кабель USB – USB Type-C  
Документация